

信号用デジタルマルチメータ TB11211-01

特長

- ◆ 電圧計(交流・直流 最大1000V) + 電流計(交流・直流 最大20A) + テスター機能を一体化して、持ち運びが便利になり、測定精度も飛躍的に向上しました。
- ◆ 測定用クランプを使用することで、電流は交流、直流とも 40A まで測定可能です。
- ◆ ローパスフィルター(LPF)を内蔵していますので、H形制御子やATC電流の影響を受けずに測定できます。
- ◆ オートパワーOFF 機能(30分)、データホールド機能付きです。
- ◆ 使用場所が暗いときに液晶のバックライトが自動点灯しますので、雨天や夜間など暗い場所でも使いやすい測定器です。



【本体】



【AC クランプ】



【DC クランプ】

測定モード

記号	測定範囲
DC V	0V~1000V
DC mV	0mV~400mV
AC V	0V~1000V
AC mV	0mV~400mV
AC VLPF	0V~1000V
ACmVLPF	0mV~400mV
OHM	0Ω~4MΩ
DC A	0A~20A
AC A	0A~20A
AC ALPF	0A~20A
AC CL	0A~40A
AC CLLPF	0A~40A
DC CL	0A~40A

定格および性能

定格電圧	DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)
消費電流	65mA以下(照明点灯時は130mA以下)
測定精度	電圧・電流測定±1.0%以内
寸法W×H×D	100×180×44mm
質量	0.5kg
品番	TB11211-01

- ・ACクランプ・DCクランプは単体でも承ります。
- ・消費電流は定格電圧時の値です。