

本社・東京営業部 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
 相模工場 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

デジタル電圧計用フィルタ(パルス軌道回路用) TB1130-01

特長

- ◆ パルス軌道回路の踏切制御子(H形)併設区間において、H形の信号を除去し、デジタル電圧計(パルス送受信器用)で測定を行えるようにするフィルタです。
- ◆ 携帯用ケースが付属し、デジタル電圧計(パルス送受信器用)、測定コード、接続コードを一式収納することができ、測定時および持ち運び時に便利です。



携帯用ケース収納時

定格および性能

定格電圧	DC6V(単3アルカリ乾電池4本)
消費電力	900mW以下
連続動作時間	10時間以上
測定対象	パルス送信器出力電圧、パルス受信器入力電圧、軌道間電圧
対応測定器	デジタル電圧計(パルス送受信器用)
寸法 W×H×D	95×158×45mm
質量	400g
付属品	接続コード、携帯用ケース(デジタル電圧計は別売りです。)