

信号用デジタルマルチメータ TB11211-01

特長

- ◆ 電圧計(交流・直流 最大 1000V) + 電流計(交流・直流 最大 20A) + テスター機能を一体化して、持ち運びが便利になり、測定精度も飛躍的に向上しました。
- ◆ 測定用クランプを使用することで、電流は交流、直流共 40A まで測定可能です。
- ◆ ローパスフィルター(LPF)を内蔵していますので、H 形制御子や ATC 電流の影響を受けずに測定できます。
- ◆ デジタル表示で数値も読みやすく、夜間の作業時にはバックライトが自動点灯します。
- ◆ オートパワーOFF 機能(30 分)、データホールド機能付きです。



【本体】



【AC クランプ】



【DC クランプ】

定格および性能

定格電圧	DC6V(アルカリ単三乾電池×4本)
消費電流	65mA以下(照明点灯時は130mA以下)
測定精度	電圧・電流測定±1.0%以内
寸法 W×H×D	100×180×44 mm
質量	0.5kg
品番	TB11211-01

- ・AC クランプ・DC クランプは単体でも承ります。
- ・消費電流は定格電圧時の値です。